

## mail2sms v3.0

Versand von Textnachrichten bis zu 459 Zeichen (3 SMS)

An E-Mail: [mailgateway@sms-gateway.at](mailto:mailgateway@sms-gateway.at)

Im Betreff der E-Mail:

Benutzername;Passwort;Absender;Empfänger/Gruppe;Empfangsbestätigung

In der E-Mail:

Nachricht

### Parameter:

-Benutzername = Ihr Benutzername

-Passwort = Ihr Passwort (verwenden Sie aus Sicherheitsgründen das generierte Passwort in Kundenbereich - Userdaten)

-Absender (Durch Eingabe des Absenders entstehen ihnen Mehrkosten; 3 Cent/SMS)

-Empfänger = Zielrufnummer nach Österreich & Zone 1 (E164 Format ist zwingend erforderlich z.B. 43676...) oder Gruppe Name der Usergruppe

-Empfangsbestätigung = 0|1 0 = keine | 1 = Empfangsbestätigung beantragen (2 Cent/SMS)

-Nachricht = Ihre Nachricht Textnachricht bis zu 459 Zeichen.  
(Ab 160 Zeichen wird Ihre SMS auf mehrere Teile aufgeteilt und es werden Ihnen weitere SMS verrechnet!)

### Beispiel:

#### ohne Empfangsbestätigung, ohne frei wählbaren Absender

Im Betreff:

<Benutzername>;<Passwort>;436761234567;0

In der E-Mail Ihren Text.

### Beispiel:

#### mit Empfangsbestätigung und frei wählbarem Absender

Im Betreff der E-Mail:

<Benutzername>;<Passwort>;436761234567;436761234567;1

In der E-Mail Ihren Text.

**Fehlercodes:**

ERROR: 100 message can not be sent  
ERROR: 108 wrong username  
ERROR: 109 wrong password  
ERROR: 110 no source number  
ERROR: 111 unsupported destination number  
ERROR: 113 message is empty  
ERROR: 114 message length is invalid  
ERROR: 116 credit consumes for SMS  
ERROR: 200 unsupported destination address

Fehler werden an die Absender E-Mail Adresse (oder Reply-to Adresse) gesendet. Bei gekaufter Empfangsbestätigung wird eine Statusänderung ebenfalls an diese Adresse gesendet (kann in den Benutzereinstellungen deaktiviert werden).

**Kompatibilität:**

**Verwenden Sie beim Versand ausschließlich reine Text E-Mails - HTML E-Mails werden nicht verarbeitet und mit einer Fehlermeldung beantwortet.**

Schnittstellen werden Rückwärtskompatibel gehalten. Es wird jedoch empfohlen die zugreifende Software and die neueste Spezifikation anzupassen.